



PRODUCT INFORMATION

Lighting Magic

- 幻彩光魔



幻彩光魔Lighting Magic

—— 点亮奇幻光彩

酷雅的最新一代智能灯效处理器-幻彩光魔（Lighting Magic），采用高速ARM工控平台，双核Cortex-A7中央处理器，基于嵌入式Linux系统开发。可支持更多第三方灯光灯具及声光设备控制的互联互通，非常适合新世代沉浸式，互动式高端声光娱乐和商业应用场景。

功能特性 FEATURES

- 双核Cortex-A7核心+单核Cortex-M4处理器，嵌入式Linux核心，运算处理稳定高速。
- 支持千兆网络连接，灯控数据传输更快速，更低延时。
- 两路DMX512输入，可以接入主流灯控台。内置旁路切换。
- 支持2路DMX输出接口，共1024路灯光控制通道。
- 最大支持8台设备串联使用，最大实现8192路灯光控制通道。
- 无需设置，免调试，即装即用。
- 可与所有元控中心连接使用。



后面板示意图

产品型号：Lighting Magic			
处理核心:		存储空间:	操作系统:
2 core Cortex-A7@800Mhz 1core Cortex M4@209Mhz		1GB DDR3, 16GB EMMC	嵌入式Linux
控制协议:	可串接数量:	灯控输入通道:	灯控输出通道:
UDP，OSC	8台	2 × 512	2 × 512
DMX输入接口:	网络接口:	USB接口:	DMX输出接口:
2 × XLR-F	1 × RJ45	2 × USB2.0	2 × XLR-F
电源:	重量:	尺 寸:	
DV12V-3A	2.3kg	483mm×205mm×45mm	